



El Instalador
ELECTRICISTA

www.elinstaladorelectricista.es

www.elinstaladorelectricista.es

LECTOR BIOMÉTRICO CONTROL DE ACCESOS DE HUELLA DACTILAR Y TARGETAS EMBEBIDOS



SF-101

Es un equipo con tecnología de huella digital y proximidad pensado para control de accesos autónomo. Carcasa metálica resistente a la intemperie antivandálico. Es un lector biométrico autónomo para un simple, completo y seguro control de accesos. Programación guiada por voz. Lector de huellas y de tarjetas embebidos.

Descripción:

- Capacidad de huellas: hasta 200
- Capacidad de tarjetas: hasta 100
- Registros: hasta 30.000
- Tecnología de sensor óptico
- Sensor de huellas: ZK Optical
- Comunicación: RS232/485, USB
- Control de Acceso: sensor de puerta, alarma, cerradura, timbre cableado, salida Wiegand de 26bit, ID card
- Teclado: registro, borrado, timbre
- Funciona con 12V DC
- Lector de proximidad integrado
- Tiempo de identificación: < 2 segundos
- Método de verificación huella o tarjeta
- Indicador audible que permite la operación en tiempo real
- FAR: ≤ 0.0001
- FRR: $\leq 0.01\%$
- LED: multicolor (rojo, verde, azul)
- Temperatura de operación: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$
- Humedad de operación: 20% - 80%
- Dimensiones: 120 x 120 x 35.1 mm (ancho, alto, profundidad).



[WWW.elinstaladorelectricista.es](http://www.elinstaladorelectricista.es)

Contacto@elinstaladorelectricista.es

