ADAPTADOR DE PRUEBAS PARA ESTACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

EVCHECK2010

El EVCHECK2010 es un adaptador/accesorio que permite realizar pruebas de seguridad eléctrica en puntos de recarga de vehículos eléctricos (tanto en estaciones de recarga domésticas como comerciales).

Sus conectores de 4 mm y su toma de tipo Schuko lo convierten en una solución universal compatible con cualquier equipo de prueba de EVSE, siendo el complemento perfecto para el comprobador multifunción KPS-MULTICHECK6010, lo que permite realizar también otras pruebas, como las de resistencia de bucle, aislamiento, toma de tierra o RCD.

Simula la presencia de un coche, por lo que también se puede comprobar el funcionamiento de la estación de recarga de vehículos eléctricos, incluyendo un fallo en el polo de tierra (PE).

Solicita información

91 366 00 63

CAT II 300V

Características principales **del EVCHECK2010**:

- Prueba previa de PE
- Simulación de PP y estados de CP A, B, C, D
- Error de CP / Error de PE / Fallo a tierra
- Indicación LED de las fases
- Conector macho de tipo 2 para conexión a EVSE
- Salida de osciloscopio para la señal de CP
- Compatibilidad monofásica o trifásica

FASTCHECK3010

ADAPTADOR DE PRUEBAS PARA EVSE

General	
Terminales de salida de señal CP	2 tomas de 4 mm
Conector fijo	Cable IEC 62196-2 tipo 2 fijado al dispositivo (para el tipo 1 se necesita un accesorio opcional)
Longitud del cable de prueba	25 cm
IP	IP40
Normas	IEC EN 61010-1, IEC EN 61851-1
Clasificación de seguridad	CAT II 300 V
Contenido	Manual de usuario y estuche

Especificaciones	
Tensión de entrada	Máx. 250 V (monofásico) Máx. 430 V (trifásico) 50/60 Hz
Parámetros de la toma de corriente	250 V/10 A
Protección de la toma de corriente	Fusible T10 A/250 A
Simulación de PP	Circuito abierto, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
Simulación de CP	Estados A, B, C, D
Simulación de error	Error de CP «E», error de PE (fallo a tierra)
Prueba previa de PE	Sí

Solicita información
91 366 00 63